

**43CPC008FR****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 8 ZONES, FR**

ERACLE 8 ZONES est une centrale d'alarme incendie normalisée pouvant supporter jusqu'à 32 détecteurs ou boutons pour chaque ligne de détection. Elle est protégée par un boîtier en plastique résistant et présente un bandeau de commande et de signalisation conforme aux normes. Signalisation d'alarme et de panne pour chaque ligne. Témoins d'alarme incendie, de panne, sirènes en panne/exclus, exclusions, tests, tension de réseau. Commandes d'acquittement buzzer, d'acquittement des sirènes, d'inclusion/exclusion, des tests, de réinitialisation et alarme sonore. Impédance de fin de ligne active pour la surveillance continue des lignes de détection. Walk Test. Niveaux d'accès protégés par un badge de sécurité. Modalité de détection programmable avec confirmation. Retard du déclenchement des sirènes programmable. Extension possible par module 8 relais. Batterie pour alimentation secondaire 12 Vcc / 7 Ah. Conforme EN 54-2 et EN 54-4.



43CPC008FR

CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 8 ZONES, FR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre de zones de détection disponibles	8
DéTECTEURS et Boutons Comelit par zone (maxi) (n°)	32
Protection Niv. 2	Clé mécanique
Management by panel repeater	Oui
Retard sur l'activation des sirènes	1 ÷ 10 minutes
Détection avec confirmation (double action)	Oui
Zone instantanée	Programmable
EN certifications	EN54-2, EN54-4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre de relais (avec extension)	8 (con art. 43ECR032)
Boîtier	Plastique
Poids du produit sans batterie (g)	2400
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hauteur (mm)	340
Température de stockage (°C)	-20 ÷ 60
Section pour embouts (mm)	1 ÷ 2.5
Largeur (mm)	290
Profondeur (mm)	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation principale	230VAC ± 10% (fusible 0.3A)
Absorption de réseau (mA)	50
Absorp. max dispositifs connectés, batterie chargée (A)	0.7

**43CPC008FR****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 8 ZONES, FR****CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Sorties Relais PANNE et relais ALARME en échange sec	3A@120 VAC, 3A@60 VDC
Sorties surveillées	2 (0.3A max chacun)
Nombre relais incendie	1 (3A@24VDC)
Nombre relais panne	1 (3A@24VDC)
Sorties circuit pour sirènes	0.5A@24VDC, fusible 0.5A (PTC)
Seuils des zones d'alarme (mA)	10 ÷ 110
Alimentation et Seuils des zones court-circuit	>110
Seuils des zones Panne ou Coupure de ligne (mA)	0 ÷ 2
Tension d'alimentation et Seuils zones Modalité normale (mA)	2 ÷ 10
Alimentation pour dispositifs extérieurs	24 (0.3A max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Notifications	Led
---------------	-----

**43CPC008FR****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 8 ZONES, FR****ACCESSOIRES****43ECZ020 MODULE D'EXTENSION 4 ZONES POUR ERACLE 16**

Module expansion 4 zones pour ERACLE 16. Il est possible de relier à chaque zone jusqu'à 32 dispositifs. Consommation en mode veille 130 mA. Consommation en alarme 330 mA. Dimensions 57x81 mm. Poids 200 g.